

БЛОК ПИТАНИЯ

БП-2У



ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания универсальный **БП-2У** предназначен для питания постоянным током различной радиоэлектронной аппаратуры, потребляющей не более 16.5 Вт. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок может эксплуатироваться в интервале температур от -10 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от перегрузки как по входу, так и по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети переменного тока	Выходные напряжения постоянного тока	Максимальный ток нагрузки
220 ± 22 В	12 В	1.0 А
	15 В	0.3 А

Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки	не более 20 Вт.
Масса блока без упаковки	не более 0.8 кг.
Габариты блока (без шнура), не более	96 x 78 x 85 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2У	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.
- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **БП-2У** требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания универсальный **БП-2У** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "Метаком-плюс"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.

www: <http://www.metakom-plus.ru>
e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар
сертифицирован

www.metakom.ru